



IM-1

### 아나로그 조도계

#### Analog Lux Meter

- 조명설계, 전기공사, 사무실, 공장, 학교, 가정에서의 측정용으로 서 휴대하기 편리하고 조작이 간편하며 Celenium 광전지를 사용하므로 전원이 필요없는 Type 입니다
- Driver로 간단히 Zero 조정이 가능하며, 20~5,000Lux까지 측정할 수 있습니다

#### ● ● ● 규 격

MODEL	IM-1
측 정 범 위	20 ~ 5,000Lux
지 시 · 센 서	아나로그 지시, CELENIUM 광전지
정 도	±7% F.S
사용온도 · 습도범위	5 ~ 35°C, 85%RH 이내
크 기 · 무 게	58×152×36mm, 약 200g



IM-2D

### 디지털 조도계

#### Digital Lux Meter

- Auto Range 기능, Wide한 측정범위, 전기공사, 조명 설계 전문 가용으로서 정확한 측정과 신뢰성, 휴대와 조작이 간편하고 Digital로 지시합니다. 수광헤드는 약 280° 회전가능하고 Auto Power Off기능이 있습니다
- Button 1회의 조작으로 전원 ON/Digital 표시/측정치 HOLD/전 원 OFF가 자동으로 됩니다

#### ● ● ● 규 격

MODEL	IM-2D
측 정 범 위	0.1 ~ 19,990Lux
지 시 · 센 서	Digital 4행 LCD, 실리콘 포토 다이오드
정 도	±5% of rdg. ±1 digit
전 원	Batt 9V
사용온도 · 습도범위	0 ~ 40°C, 85%RH 이내
크 기 · 무 게	68×166×32mm, 약 180g



ANA-F12

### 정밀디지털 조도계

#### Digital Lux Meter

- Timer Hold 기능, 색 보정계수 설정기능, 광원 광도 측정 기능, 평균 조도 연산 기능, Digital Output 기능, Recorder 출력지원 기능, 측정 S/W를 누르면 5초후 측정값을 자동으로 Hold, 고급 형으로서 정확하고 사용이 편리한 기능이 부착되어 있습니다

#### ● ● ● 규 격

MODEL	ANA-F12
측 정 범 위	0.0 ~ 99.9/999/9,990/99,900/999,000 Lux
SENSOR 방식	실리콘 포토 다이오드 방식
정 도	±2% rdg ±1digit 이내
응 답 속 도	Auto Range : 5Sec, Manual Range : 2Sec
출 령	레코더 출력 0 ~ 1V±5%(Range 고정)
사용온도 · 습도범위	-10 ~ 40°C, 80%RH 이내
전 원	Batt 9V, AC 아답터 (Option)
크 기 · 무 게	67×177×38mm, 약 260g

※Option : 수광부 연장 Cable(3m, 30m)